


# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Model 11077 / CP137593



### Before Installing:

All installations should comply with National and local electrical codes. If you have any doubts concerning installation contact a qualified licensed electrician.

#### 1) TURN OFF POWER.

**IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
  - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
  - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
  - Insert threaded nipple into mounting strap.
  - Attach the grounding conductor to the raised grounding lug on the back of the fixture housing. Secure by tightening the green screw. Never connect black or white power supply wires to the grounding lug.
  - Connect the black fixture wire to the black supply wire with a suitable wire connector (not provided). Connect the white fixture wire to the white supply wire with a suitable connector.
  - Push fixture to wall carefully passing the threaded nipple through hole.
  - Tighten fixture to wall with threaded cap.

### INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATIONS.

- Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the canopy/fixture on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy/fixture exceeding 3/16" should be corrected as required.
- With silicone caulk, caulk completely around where back of canopy/fixture meets the wall surface to prevent water from entering the outlet box.

### Antes de instalar:

Todas las instalaciones deben cumplir con los códigos locales y nacionales de electricidad.

Si tiene alguna duda con respecto a la instalación, comuníquese con un electricista profesional autorizado.

#### 1) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.


**IMPORTANTE:** Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

- Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
  - Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
  - Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- Sujeta la plancha para montar a la caja de conexión. (No se proveen los tornillos).
  - Inserte el tubo roscado en la plancha para montar.
  - Fije el conductor a tierra con la terminal de la conexión a tierra elevada en la parte posterior de la caja del artefacto. Fije apretando el tornillo verde. Nunca conecte los alambres de alimentación negro o blanco a la terminal de la conexión a tierra.
  - Conecte el alambre negro de la lámpara al alambre negro de la alimentación con un conector para alambre adecuado (no suministrado). Conecte el alambre blanco de la lámpara al alambre blanco de la alimentación con un conector adecuado.
  - Empuje la unidad contra la pared, pasando con cuidado el tubo roscado a través del agujero.
  - Sujete la unidad contra la pared apretándola con la tapa roscada.

### INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ARTEFACTO AL AIRE LIBRE Y/O EN UN LUGAR MOJADO.

- La superficie de montaje debe estar limpia, seca, ser plana y 1/4" más grande que el escudete/artefacto en todos los bordes. Cualquier espacio libre entre la superficie de montaje y el escudete/artefacto que exceda de 3/16" debe corregirse según se requiera.
- Calafatee totalmente con compuesto de calafatear de silicona alrededor donde el escudete/artefacto sienta en la superficie de la pared para impedir la entrada de agua en la caja de conexiones.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
Model 11077 / CP137593



**Before Installing:**

All installations should comply with National and local electrical codes. If you have any doubts concerning installation contact a qualified licensed electrician.


**1) TURN OFF POWER.**

- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
  - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
  - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.

- Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
- Insert threaded nipple into mounting strap.
- Attach the grounding conductor to the raised grounding lug on the back of the fixture housing. Secure by tightening the green screw. Never connect black or white power supply wires to the grounding lug.
- Connect the black fixture wire to the black supply wire with a suitable wire connector (not provided). Connect the white fixture wire to the white supply wire with a suitable connector.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- Push fixture to wall carefully passing the threaded nipple through hole.
- Tighten fixture to wall with threaded cap.

**INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATIONS.**

- Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the canopy/fixture on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy/fixture exceeding 3/16" should be corrected as required.
- With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy/fixture meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

**Avant de procéder à l'installation:**

Les installations doivent obligatoirement se conformer aux codes d'électricité nationaux et locaux.

En cas de doute concernant l'installation, contactez un électricien certifié et qualifié.

**1) COUPER LE COURANT.**


**IMPORTANT:** TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
- Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
- Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.

- Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies).
- Insérez le tube fileté dans la barrette de montage.
- Fixer le conducteur de mise à la masse à une cosse de masse relevée située à l'arrière du boîtier du luminaire. Bloquer en serrant la vis verte. Ne jamais connecter les fils d'alimentation blancs ou noirs à la cosse de masse.
- Connecter le fil noir du luminaire au fil noir d'alimentation à l'aide d'un connecteur de fil approprié (non fourni). Connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc d'alimentation à l'aide d'un connecteur approprié.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- Pousser l'applique contre le mur et passer le tube fileté dans le trou en procédant avec précaution.
- Fixer l'applique au mur à l'aide de la rondelle frein et du bouchon fileté.

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LUMINAIRE À L'EXTÉRIEUR ET/OU DANS DES LIEUX HUMIDES.**

- La surface de montage doit être propre, sèche, plate et de 0,6 cm plus épaisse que le cache/luminaire sur tous les côtés. Tout écart entre la surface de montage et le cache/luminaire dépassant de 0,5 cm doit être rectifié selon les besoins.
- À l'aide de matériaux d'étanchéité à la silicone, calfeutrer bien autour où l'arrière du cache/luminaire entre en contact avec le mur pour empêcher l'eau de passer dans la boîte de raccordement.